



**ELECTROCONTROL**



GARANTÍA

**3**  
AÑOS

# LUMINARIA DE EMERGENCIA

La Luminaria de Emergencia, se equilibra con el entorno arquitectónico, además de ser compacta. LA LUMINARIA DE EMERGENCIA es de iluminación LED, cuenta con interruptor de prueba y lentes móviles para direccionar la luz, está diseñada para montaje superficial, tanto en cielo raso como en pared.

# LUMINARIA DE EMERGENCIA

## / Especificaciones Técnicas

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Voltaje dual 120/277V.
- ▶ Bateria de 3.6 V 900 mAh.
- ▶ Garantiza mínimo 90 minutos de operación.

### APLICACIONES

Las Luminaria de Emergencia Electrocontrol, son usados en:

- ▶ Hospitales.
- ▶ Pasillos.
- ▶ Fabricas.
- ▶ Edificios publicos.

Nota: De requerir el certificado y/o garantía por favor comunicarse con el asesor.

# DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	LUMINARIA DE EMERGENCIA
Potencia	2 LED X1W
Temperatura de Color	Blanco Frío
Tensión de Operación	120-277 V
Flujo Luminoso	150lm
Ángulo Apertura	30 °
Autonomía	90min
Chasis	Carcasa Termoplástica, concabecales circulares ajustables.
IRC	70
IP	20

